



---

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE LABORANALYSEN GMBH

# QuickGEN PCR Kit

*Zygosaccharomyces rouxii*

- white -

Real-time PCR Nachweis von *Zygosaccharomyces rouxii*

real-time PCR detection of *Zygosaccharomyces rouxii*

**REF: Q583**

Version 01/26

GEN-IAL GmbH  
Tel: 02241 2522980  
Fax: 02241 2522989  
[info@gen-ial.de](mailto:info@gen-ial.de)  
[www.gen-ial.de](http://www.gen-ial.de)

# QuickGEN PCR Kit

## *Zygosaccharomyces rouxii*

### 1. Verwendungszweck

Nachweis von *Zygosaccharomyces rouxii* in Getränken (z.B. Wein und Most).

### 2. Testprinzip

Die Detektion erfolgt mittels Fluoreszenzmessung durch das Hydrolysesondenformat (TaqMan®). Durch hot-start-PCR plus doppelt markierter sequenzspezifischer Sonden (FAM/DQ) wird bei korrekter Hybridisierung an die Zielsequenz in der Extensions-Phase ein messbares Fluoreszenzsignal definierter Wellenlänge emittiert. Eine Inhibitionskontrolle (HEX/DQ) wird gleichzeitig mit der spezifischen Sequenz in einem Reaktionsgefäß amplifiziert, um falsch negative Ergebnisse durch Inhibition auszuschliessen. **In den tubes ist die Lyticase bereits enthalten.**

### 3. Packungsinhalt

Mit den Reagenzien können 48 Bestimmungen durchgeführt werden:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 x Premix                                                      | weißer Deckel    |
| 6 x Dye Strips (lyophilisiert, tubes inkl. IC-DNA und Lyticase) | tube strips      |
| 6 x Cap strips                                                  |                  |
| 1 x ddH <sub>2</sub> O                                          | farbloser Deckel |
| 1 x Control-DNA (lyophilisiert)                                 | gelber Deckel    |

#### 4. Lagerung

**Die Control-DNA wird lyophilisiert geliefert und muss vor Gebrauch in ddH<sub>2</sub>O gelöst werden (siehe Punkt 6.1).**

Die lyophilisierten Dye Strips und die lyophilisierte Control-DNA nicht einfrieren.  
Die PCR-Reagenzien bei 2 – 8 °C, den Premix **nach Erhalt** bei -20 °C lagern.  
Wiederholtes Auftauen und Einfrieren (> 3x) sollte vermieden werden, da dadurch die Sensitivität verringert wird. Bei unregelmäßigem Gebrauch sollte deshalb der Premix aliquotiert werden.

Die Dye Strips enthalten die fluoreszenzmarkierten Sonden und sind lichtempfindlich. Aus diesem Grund sollten sie nicht unnötigem Lichteinfall ausgesetzt werden.

Alle Reagenzien sind bei korrekter Lagerung 12 Monate haltbar.

#### 5. Zusätzlich erforderliches Material

##### 5.1. Geräte

Real-time PCR Gerät für white PCR tubes  
Zentrifuge passend für 1,5 – 2,0 mL Reaktionsgefäße  
Zentrifuge für Strips  
Pipetten  
„Vortex“

##### 5.2. Reagenzien und Verbrauchsmaterialien

steriles, doppelt-destilliertes oder deionisiertes Wasser (ddH<sub>2</sub>O)  
passende, sterile Filterspitzen (Filtertips)

## 6. PCR

### 6.1. PCR-Ansatz

*Vor der ersten Benutzung muss die lyophilisierte Control-DNA kurz zentrifugiert und in ddH<sub>2</sub>O gelöst werden:*

- die lyophilisierte Control-DNA in 55 µL ddH<sub>2</sub>O aufnehmen
- 15 Minuten lösen lassen

**Alle PCR-Komponenten vor Gebrauch gut mischen und kurz abzentrifugieren.**

Die Folie von den benötigten tube strips entfernen und die PCR-Komponenten pipettieren. Nach dem Pipettieren die tube strips mit den mitgelieferten cap strips verschließen.

PCR-Ansatz:

| PCR-Komponenten | Menge (µL)  |
|-----------------|-------------|
| Premix          | 17,5        |
| Proben-DNA      | 2,5         |
| Gesamtvolumen   | <b>20,0</b> |

1. Je 17,5 µL Premix in die einzelnen PCR-Reaktionsgefäße füllen
2. 2,5 µL Proben-DNA zu den vorbereiteten PCR Gefäßen geben, für die PCR-Positivkontrolle 2,5 µL Control-DNA, für die Extraktionskontrolle 2,5 µL und für die PCR-Negativkontrolle\* 2,5 µL steriles ddH<sub>2</sub>O pipettieren (Pipettenspitzen unbedingt nach jeder Probe wechseln).
3. Die PCR-Reaktionsgefäße sofort verschließen und kurz zentrifugieren.
4. Die PCR-Gefäße ins PCR-Gerät stellen und den Lauf starten.

**Sehr wichtig: \* Die PCR-Negativkontrolle bitte auf jeden Fall mit 2,5 µL ddH<sub>2</sub>O auffüllen, um unspezifische Amplifikationen zu verhindern.**

**Zügig arbeiten, Lichteinfall und Erwärmung der Ansätze vermeiden**

## 6.2 PCR-Programm

| Step                          | Time       | Temp. |            |
|-------------------------------|------------|-------|------------|
| Lytikasebehandlung            | 15 min     | 37 °C |            |
| Initial denaturation          | 15 min     | 95 °C |            |
| Cycling Denaturation          | 10 sec     | 95 °C | Cycle 40 x |
| Cycling Annealing/ Elongation | 20-30* sec | 60 °C |            |

\* wenn das PCR-Gerät eine Programmierung von 20 sec zulässt, dann bitte diese Zeit einstellen

### 6.2.1 Programmierung und PCR-Programm LC480:

1. Im Fenster **LightCycler 480 Software release 1.5.0. SP1** das Werkzeugsymbol: Schraubenschlüssel in der rechten Leiste anklicken
2. Auf der linken Seite den Button **Detection formats** anklicken
3. Im Fenster **Detection formats New** anklicken und dem Experiment einen Namen geben
4. Im Fenster **Filter Combination Selection** die folgenden Filterkombinationen ankreuzen:  
465-510 / 533-580
5. Im Fenster **Selected Filter Combination** List folgende Werte eingeben:

| Excitation Filter | Emission Filter | Name        | Melt factor | Quant factor | Max. Integ. Time |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 465               | 510             | 465-510 FAM | 1           | 10           | 2                |
| 533               | 580             | 533-580 HEX | 1           | 10           | 2                |

6. Schließen des Fensters durch Anklicken des Buttons **Close**
7. Auf der rechten Seite Button **New Experiment** anklicken
8. Aus dem pull-down Menü der Leiste **Detection formats** das entsprechende Experiment auswählen, den Button **Customize** anklicken und die Detektionsformate überprüfen. Alle müssen aktiviert sein.
9. Klicken des **OK** buttons
10. Folgendes Programm schreiben:

1. Programm Name: **Heat**

Cycles **1** Analysis Mode **None**

| Target (°C) | Acquisition Mode | Hold (hh:mm:ss) | Ramp Rate (°C/s) | Acquisitions (per °C) | Sec Target (°C) | Step size (°C) | Step Delay (cycles) |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 37          | None             | 00:15:00        | 4.40             |                       | 0               | 0              | 0                   |
| 95          | None             | 00:15:00        | 4.40             |                       | 0               | 0              | 0                   |

1. Programm Name: **Ampli**

Cycles **40** Analysis Mode **Quantification**

| Target (°C) | Acquisition Mode | Hold (hh:mm:ss) | Ramp Rate (°C/s) | Acquisitions (per °C) | Sec Target (°C) | Step size (°C) | Step Delay (cycles) |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 95          | None             | 00:00:10        | 4.40             |                       | 0               | 0              | 0                   |
| 60          | Single           | 00:00:20        | 2.20             |                       | 0               | 0              | 0                   |

2. Programm Name: **Cool**

Cycles **1** Analysis Mode **None**

| Target (°C) | Acquisition Mode | Hold (hh:mm:ss) | Ramp Rate (°C/s) | Acquisitions (per °C) | Sec Target (°C) | Step size (°C) | Step Delay (cycles) |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 40          | None             | 00:00:20        | 2.20             |                       | 0               | 0              | 0                   |

**Optional:** Einspeichern des Programms als **run template**:

Unten links den Haken neben dem Button **Apply Template** anklicken und **Save as template** abspeichern, Lauf in den **template Ordner** speichern

Für spätere Wiederholungen steht das Programm nun im **New Experiment from template** zur Verfügung.

11. Links den Button **Subset editor** anklicken

12. Den Button **+** anklicken und **New Subset 1** erscheint

13. Mit der Strg Taste die entsprechenden wells im **New Subset 1 Settings** Fenster anklicken

14. Den Button **Apply** anklicken

15. In der linken Leiste den Button **Sample editor** anklicken

16. **Ganz wichtig:** Oben in der Leiste **Step 1 Select Workflow: Abs.Quant** ankreuzen

17. In der Leiste **Step 2 Select Samples** das Subset **New Subset** auswählen

18. Proben in der Tabelle eingeben

19. In der linken Leiste den Button ***Experiment*** anklicken und mit ***Start run*** den Lauf starten

## 7. Auswertung

Die Auswertung wird entsprechend der für das real-time PCR-Gerät verwendeten Software durchgeführt (siehe Herstellerangaben).

Für LC480: Vor der Auswertung die Colour Compensation aktivieren

***Zygosaccharomyces rouxii*-DNA:** FAM-Kanal (LC480: 465-510)


**Inhibitionskontroll-DNA:** HEX-Kanal (LC480: 533-580)

Eine Probe wird als ***Zygosaccharomyces rouxii*** positiv bewertet, wenn der Ansatz der Probe im **FAM-Kanal** positiv ist und die Negativkontrollen negativ sind. Die Positivkontrollen müssen positiv sein. Die Inhibitionskontrolle im HEX-Kanal kann im Probenansatz positiv oder negativ sein, abhängig von der DNA-Menge oder Inhibitoren im Reaktionsansatz. In den Negativkontrollen muss sie positiv sein.

Eine Probe wird als negativ bewertet, wenn der Ansatz der Probe im FAM-Kanal negativ ist und die PCR-Positivkontrolle gleichzeitig positiv ist. Die PCR-Negativkontrolle muss im FAM-Kanal negativ sein. Die Inhibitionskontrolle im HEX-Kanal muss im Probenansatz und in den Negativkontrollen positiv sein, um ein falsch negatives Ergebnis durch inhibitorische Effekte auszuschließen.

# Analysediagramm

## LC480: Auswertung nach ausgewählter Colour Compensation



Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. GEN-IAL übernimmt keine Gewährleistung, außer für die standardisierte Qualität der Reagenzien. Defekte Produkte werden ersetzt. Darüber hinaus gehende Ansprüche für direkte oder indirekte Schäden oder Kosten aus der Nutzung der Produkte entstehen nicht.

Rechtlicher Hinweis: Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist patentrechtlich geschützt und somit lizenzpflichtig. Sie ist im Besitz der Hoffman-La Roche Inc. Diese Produktinformation versteht sich nicht als Autorisierung oder Lizenzierung, die PCR-Methode kommerziell anzuwenden.

# QuickGEN PCR Kit

## *Zygosaccharomyces rouxii*

### 1. Intended use

Detection of *Zygosaccharomyces rouxii* in wine and grape must by real-time PCR.

### 2. Test principle

The TaqMan® real-time PCR is based on hot-start-PCR and sequence-specific dual labelled probes (FAM/DQ) which, when accurately hybridised, emit a measurable fluorescent signal of a defined wavelength in the extension phase. The increase of signal is continuously measured in a real-time PCR detection instrument. To avoid false negative PCR-results an Inhibition Control (HEX/DQ) is amplified together in one reaction vessel with the specific sequence. **The tubes contain lyticase.**

### 3. Kit contents

The kit contains sufficient reagents for 48 reactions.

|   |                                                        |                |
|---|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | x Premix                                               | white cap      |
| 6 | x Dye Strips (freeze-dried, incl. IC-DNA and lyticase) | tube strips    |
| 6 | x Cap strips                                           |                |
| 1 | x ddH <sub>2</sub> O                                   | colourless cap |
| 1 | x Control-DNA (freeze-dried)                           | yellow cap     |

#### **4. Storage conditions**

**The Control-DNA is lyophilized and has to be solved in ddH<sub>2</sub>O prior to use (see 6.1).**

Do **not** freeze the lyophilized Dye Strips and lyophilized Control-DNA.

The PCR reagents should be stored at 2– 8 °C (35 – 46 °F).

Keep Premix for storage at - 20 °C (- 4 °F) **after arrival**. Avoid loss of sensitivity by repeating freezing and thawing more than 3 times. For irregular use aliquot the Premix.

The Dye Strips contain the fluorescent labelled probes and should be handled light protected.

All reagents are stable for 12 months, if they are stored correctly.

#### **5. Materials required, but not provided**

##### **5.1. Instruments**

Real-time PCR instrument for white tubes

Centrifuge for 1.5 – 2.0 mL reaction tubes

Centrifuge for strips

Pipettes

“Vortex”

##### **5.2. Reagents and plastic ware**

sterile ddH<sub>2</sub>O

sterile filter tips

## 6. PCR

### 6.1. PCR-setup

*When using the kit for the first time, the freeze-dried Control-DNA has to be shortly centrifuged and carefully resolved:*

- add 55 µL sterile ddH<sub>2</sub>O to the freeze-dried Control-DNA
- after 15 minutes mix well

**Before every use thoroughly mix all PCR-components and centrifuge briefly.**

Remove the film from the needed tube strips and pipette the PCR-Components. After pipetting close the tube strips with the provided cap strips.

#### PCR-reaction Setup:

| PCR-components | amount (µL) |
|----------------|-------------|
| Premix         | 17,5        |
| Sample-DNA     | 2,5         |
| Total volume   | <b>20,0</b> |

1. Pipette 17,5 µL of the Premix into each PCR-tube, making sure that, prior to the first filling, the tip has been moistened.
2. Add 2,5 µL sample DNA, add 2,5 µL of the Control-DNA for the PCR positive control, add 2,5 µL of the extraction control and 2,5 µL of ddH<sub>2</sub>O for the negative control\* reaction. Use a fresh tip with each DNA filling.
3. Close the tubes immediately and centrifuge them shortly.
4. Place the tubes in the PCR-machine and start run.

**Very important: \* Please fill up the negative control with 2,5 µL ddH<sub>2</sub>O to avoid unspecific amplification.**

**Work swiftly to avoid warming up and keep away from light.**

## 6.2 PCR-Program

| Step                          | Time       | Temp. |            |
|-------------------------------|------------|-------|------------|
| Lyticase treatment            | 15 min     | 37 °C |            |
| Initial denaturation          | 15 min     | 95 °C |            |
| Cycling Denaturation          | 10 sec     | 95 °C | Cycle 40 x |
| Cycling Annealing/ Elongation | 20-30 sec* | 60 °C |            |

\* please program 20 sec, if the real-time-PCR machine allows it

### 6.2.1 PCR-Program LC480

1. Click the button **tool** on the right side in the window **LightCycler 480 Software release 1.5.0. SP1**
2. Click the button **Detection formats** at the left side of the menu bar
3. Click **New** in the window **Detection formats** and name the experiment
4. Open the window **Filter Combination Selection** and choose the following filter combinations: 465-510 / 533-580
5. Open the window **Selected Filter Combination** list and add the following amounts

| Excitation Filter | Emission Filter | Name        | Melt factor | Quant factor | Max. Integ. Time |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 465               | 510             | 465-510 FAM | 1           | 10           | 2                |
| 533               | 580             | 533-580 HEX | 1           | 10           | 2                |

6. **Close** the window
7. Click the button **New Experiment** on the right side of the menu bar
8. From the pull-down menu **Detection formats** choose the defined experiment, click the button **Customize** and check the detection formats. All of them have to be activated
9. Click the button **ok**
10. Define the following program:

1. Program Name: **Heat**

Cycles **1** Analysis Mode **None**

| Target (°C) | Acquisition Mode | Hold (hh:mm:ss) | Ramp Rate (°C/s) | Acquisitions (per °C) | Sec Target (°C) | Step size (°C) | Step Delay (cycles) |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 37          | None             | 00:15:00        | 4.40             |                       | 0               | 0              | 0                   |
| 95          | None             | 00:15:00        | 4.40             |                       | 0               | 0              | 0                   |

2. Program Name: **Ampli**

Cycles **40** Analysis Mode **Quantification**

| Target (°C) | Acquisition Mode | Hold (hh:mm:ss) | Ramp Rate (°C/s) | Acquisitions (per °C) | Sec Target (°C) | Step size (°C) | Step Delay (cycles) |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 95          | None             | 00:00:10        | 4.40             |                       | 0               | 0              | 0                   |
| 60          | Single           | 00:00:20        | 2.20             |                       | 0               | 0              | 0                   |

3. Program Name: **Cool**

Cycles **1** Analysis Mode **None**

| Target (°C) | Acquisition Mode | Hold (hh:mm:ss) | Ramp Rate (°C/s) | Acquisitions (per °C) | Sec Target (°C) | Step size (°C) | Step Delay (cycles) |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 40          | None             | 00:00:20        | 2.20             |                       | 0               | 0              | 0                   |

**Optional:** Saving the program as **run template**. The template button allows to select and apply a template to the currently open object and to save the currently open object as a template. Click the clamp beside the button **Apply Template** . Click **Save as template** and save the file in **templates**.

11. Click the button **Subset editor** on the left side

12. Click the button **+** and **New Subset 1** appears

13. Mark the wells in the **New Subset 1 Settings** window

14. Click the button **Apply**

15. Click the button **Sample editor** on the left side

16. **Very important:** Activate In the window **Step 1 Select Workflow: Abs.Quant**

17. Choose the subset **New Subset** in the window **Step 2 Select Samples**

18. Define your probes in the **Sample table**

19. Switch to the button **Experiment** and start the run with the button **start run**

## 7. Evaluation

The evaluation has to be made according to the data analysis program recommended by the real-time instrument manufacturer.

For LC480: For analysis activate Colour Compensation

**Z.rouxii-DNA:** FAM-channel (LC480: 465-510)


**Inhibition Control-DNA:** HEX-channel (LC480: 533-588)

A sample is **Z.rouxii positive**, if there is a detectable fluorescence increase in the **FAM-channel** and the negative controls show no amplification. The positive controls should have a positive fluorescence signal. The Inhibition-Control in the HEX-channel may be positive or negative (depending on the amount of DNA or inhibitors in the sample reaction). For negative controls it has to be positive.

A sample is **negative**, if there is no detectable fluorescence increase in the FAM-channel and the positive controls have a positive fluorescence signal. The negative controls have to show no amplification in the FAM-channel. The Inhibition-Control in the HEX-channel has to be positive in the sample and in the negative controls, a false negative result due to inhibitory effects is then excluded.

# analysis flowchart

## LC480: Analysis after activating Colour Compensation



The polymerase-chain reaction (PCR) is protected by patents and requires a licence from Hoffmann-LaRoche Inc.. The provided product does not authorise the purchaser for the commercial use of this method.  
GEN-IAL makes no warranty of any kind, either expressed or implied, except that the materials from which its products are made are of standard quality. If any materials are defective, GEN-IAL will provide a replacement product. There is no warranty of merchantability of this product, or of the fitness of the product for any purpose. GEN-IAL shall not be liable for any damages, including special or consequential damage, or expense arising directly or indirectly from the use of this product.